



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

BVD-6236R

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.



КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

Модель	BVD-6236R
Матрица	1/3" SONY Super HAD II CCD
Горизонтальное разрешение	600 ТВЛ
Дополнительные функции	OSD-меню, DWDR, DNR
Пиксели	PAL: 752(H)x582(V), NTSC: 768(H)x494(V)
TV Система	PAL/NTSC
Объектив	3.6мм/F2.0 День-Ночь
Синхр. Система	Внутренняя
Чувствительность	0.001Lux/F2.0
Сигнал/Шум	≥54dB (AGC OFF)
Количество ИК-диодов	24
Дальность ИК-подсветки	20 м
Гамма коррекция	0.45
Видеовыход	1.0Vp-p, 75Ω
Баланс белого	Авто
Рабочая температура	-20град.С ~ +50град.С Влажность 95% макс
Питание	DC 12В 400мА
Габариты	94 x 69 мм
Вес	400 г

УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

1. Подсоедините видеокабель и кабель питания.
2. Установите камеру в нужном Вам месте.
3. Отрегулируйте положение и настройки видеокamеры.
4. Жёстко зафиксируйте камеру.

С условиями гарантии можно ознакомиться на сайте www.berger-cctv.ru