



**Охранно-пожарная панель**

**«Контакт GSM-5»**

**Глава 9**

**Голосовое меню**

Санкт-Петербург  
2009

## 9. Голосовое меню

В «Контакте GSM-5» «с голосом» реализована возможность управления охранно-пожарной панелью посредством голосового вызова с мобильного телефона. Голосовое меню «Контакта GSM-5» позволяет:

- Удаленно прослушивать список тревожных сообщений
- Получать информацию о состоянии зон и разделов на объекте
- Удаленно ставить и снимать с охраны разделы
- Удаленно управлять выходами реле
- Удаленно изменять пароль доступа в голосовое меню.

Для доступа к голосовому меню позвоните на номер СИМ-карты, установленный в «Контакте GSM-5». Если вы звоните с инженерного номера, пароль доступа в голосовое меню не требуется. Если вы звоните с не инженерного номера, после голосового приветствия введите пароль доступа к голосовому меню и звездочку, как показано на рис.9.1. Далее следуйте указаниям голосового информатора.



Рис.9.1. Пример ввода пароля доступа к голосовому меню. Пароль вводится после голосового приветствия.

Пароль доступа в голосовое меню не принят, если

- введенный пароль не верный. Перезвоните на номер СИМ-карты, установленной в панель, и введите пароль повторно.
- помехи в канале связи (некачественная сотовая связь). Перезвоните на номер СИМ-карты, установленной в панель, и введите пароль повторно.



**Все коды снятия/постановки под охрану и пароль доступа к голосовому меню сначала записываются в память панели с помощью программы настройки!**

Схема голосового меню приведена ниже.

## Схема голосового меню охранно-пожарной панели «Контакт GSM-5» «с голосом»

