



Светильник аварийного освещения

SKAT LT 6619 LED



Этикетка ФИАШ.676312.002 ЭТ

Светильник аварийного освещения SKAT LT 6619 LED создан на базе сверхъярких светодиодов с повышенной светоотдачей и большим сроком службы.

Светильник, на выбор, обеспечивает два режима освещения: основное, как обычный светильник, при наличии электросети, и резервное в случае прекращения подачи электроэнергии.

Технические характеристики

Зарядка светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 187-242 В, частоты 50 Гц.

Основные параметры и характеристики

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Количество светодиодов в устройстве	19 (15 + 4)
2	Сила света, мКд	19x2500
3	Емкость батареи,	4В, 1.2А*ч
4	Габаритные размеры, мм	52x49x175
5	Масса, кг, не более	0,29

Устройство и работа

SKAT LT-6619 LED



1

2

- 1 – Индикатор заряда и наличия сети
2 – Переключатель положений работы светильника «ON» (Включено), «OFF» (Выключено), «TORCH» (Фонарик)

Назначение органов управления и индикации

Светильник имеет три положения работы с соответствующей индикацией:

1. Положение переключателя «ON» (Включено)
 - при наличии сети - режим «заряд» – светится красный индикатор
 - при отсутствии сети - светятся 15 светодиодов.
2. Положение переключателя «OFF» (Выключено)
 - при наличии сети - режим «заряд» – светится красный индикатор
 - при отсутствии сети – светильник не работает.
3. Положение переключателя «TORCH» (Фонарик)
 - при наличии сети - режим «заряд» – светится красный индикатор и светятся 4 светодиода
 - при отсутствии сети - светятся 4 светодиода.

Светильник имеет выдвижную вилку для подключения к электросети и укомплектован адаптером для евророзеток.

Внимание: Первая зарядка батареи проводится не менее 24 ч.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

Гарантия не распространяется на светильники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник аварийного освещения SKAT LT соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Отметки продавца

Продавец _____

Дата продажи «_____» _____ 201__ г.

М.П.

«БАСТИОН»

344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532

тел./факс: (863) 203-58-30; e-mail: ops@bast.ru

Горячая линия: 8-800-200-58-30 (звонок по России бесплатный)

www.bast.ru